RUS UKR

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии OWP для подвесных потолков системы «Армстронг» или накладного монтажа, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) с опаловым рассеивателем, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений с повышенными требованиями по пыле- и влаго- защите и рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В (±10%), 50-60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.2. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С, имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-96, класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Установка светильника на опорную поверхность:

4.2.1. Просверлить установочные отверстия на поверхности потолка по углам квадрата 425х425 мм,

4.2.2. Снять рассеиватель, выщелкнув прижимные пружины из пазов, разобрать 4 винта, установленные в монтажных отверстиях, резиновые уплотнители сохранить; срезать кончик гермоввода, завести через него сетевой провод.

4.2.3. Подключить сетевые провода к колодке в соответствии с указанной полярностью L, N.

4.2.4. Корпус закрепить на опорной поверхности винтами(саморезами) диаметром не более 5 мм через уплотнители, установить рассеиватель на место.

4.3. Установка в ячеистый потолок типа «Армстронг»

4.3.1. Снять рассеиватель, выщелкнув прижимные пружины из пазов, срезать кончик гермоввода, завести через него сетевой провод.

4.3.2. Подключить сетевые провода к колодке в соответствии с указанной полярностью L, N.

4.3.3. Установить рассеиватель на место и разместить светильник в ячейке потолка типа «Армстронг». Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм.

4.4. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи RA, не менее	Коэффициент мощности, не менее	Габариты АхВхС, мм	Масса не более, кг
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K	35	4000	3300	82	0,95	595x595x80	5,7