

300 / 600 / 900 / 1200

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
STICK.1-XS6	6 Вт	870 лм	3000К/4000К/5000К	300x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-XS12	12 Вт	1740 лм	3000К/4000К/5000К	300x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-S12	12 Вт	1740 лм	3000К/4000К/5000К	600x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-S24	24 Вт	3480 лм	3000К/4000К/5000К	600x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-M18	18 Вт	2610 лм	3000К/4000К/5000К	900x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-M36	36 Вт	5220 лм	3000К/4000К/5000К	900x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-L24	24 Вт	3480 лм	3000К/4000К/5000К	1200x48x61	CREE/Samsung 3535 LED
STICK.1-L48	48 Вт	6960 лм	3000К/4000К/5000К	1200x48x61	CREE/Samsung 3535 LED


Способ монтажа: накладной регулируемый

Алюминиевый корпус

Угол рассеивания: 10°/30°/60°

Температурный диапазон использования от -40 до +40 °С

Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц



Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для подсветки зданий и сооружений. Конструкция светильников допускает использование настенного вариантов установки.
- Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться для уличного освещения, для освещения промышленных объектов и территорий.
- Температурный диапазон использования от -40 до +40 °С

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение
Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1 / 1Г
тел.: +7 (495) 127-07-43
info@faldi.ru
www.faldi.ru

Дата продажи ____ . ____ . 20__ год

Продавец _____ {подпись, штамп магазина}